



**Eigenschaften**

**Characteristics / Caractéristiques**

**Potentiometer**  
 Potentiometer / Potentiomètre

Nach Blatt 10-4-10  
 According to sheet 10-4-10 / Selon page 10-4-10

**Schalter**  
 Switch / Interrupteur

1-polige Umschalter mit Sprungschaltmechanik  
 Single pole snap switch / Interrupteur monophasé avec contact déclivé

**Schaltleistung**  
 Switch power / Puissance de l'interrupteur

3 (1) A, 250 V AC (nach ENEC)  
 3 (1) A, 250 V AC (according to ENEC) / 3 (1) A, 250 V AC (selon ENEC)

**Schalterbetätigung**  
 Switch actuation / Actionnement d'interrupteur

Bei Anschlag links oder rechts  
 With left or right stop / Sur la butée gauche ou droite

**Rastung**  
 Stop notch  
 Cran d'arrêt

Lieferbar mit Rastung in der Schaltstellung (gleiche Masse)  
 Supplied with stop notch in the switch position (same dimensions)  
 Fourni avec cran d'arrêt sur la position d'interrupteur (même dimensions)

**Achslänge L**  
 Shaft Length L / Longueur d'axe L

9.5 mm oder 23.5 mm  
 9.5 mm or 23.5 mm / 9.5 mm ou 23.5 mm

Anzahl Potentiometer Number of potentiometers Nombre de potentiomètres	Anzahl Schalter Number of switches Nombre d'interrupteur	Mass A [mm] Length A [mm] Longueur A [mm]	Gewicht [g] * Weight [g] * Poids [g] *
1	1	37	70
	2	46	85
2	1	57	100
	2	66	115
3	1	76	130
	2	85	145

\* Gewichte ohne Drehknopf und Skala  
 \* Weights without knob and scale  
 \* Poids sans bouton et échelle

Auf Wunsch weitere Potentiometer und Schalter  
 More potentiometers and switches on request  
 Plus de potentiomètres et d'interrupteur sur demande